

מדריך משתמש

טלפון IP | SNOM 765



תוכן עניינים

5	1. מבוא
5	< הוראות בטיחות
6	2. הכרת הטלפון
9	3. תפעול והגדרת הטלפון
9	< ביצוע חיבור
9	< מענה לשיחה כניסה
9	< חסימת שיחה כניסה
9	< בקרת עצמת הצלול והקול
10	< חיבור חוזר
10	< ניגודיות ותאורת רקע בתצוגה
10	< חיבור חוזר למספרים אחרים
11	< סיום שיחה
11	< חיבור חוזר אוטומטי ("ונדניק")
11	< החזק שיחה (Hold)
12	< שיחה ממתינה
12	< העברת שיחה
12	<> העברת שיחה עם התיעיצות
12	<> העברת שיחה ללא התיעיצות
13	<> משיכת הודעות מתא קולי
13	< שיחת ועידה (Conference)
14	< יומן שיחות
14	< "נא לא להפריע" (DND)
14	< ספר טלפונים
14	<> הכנסת רשומה חדשה
15	<> ביצוע מילן בספר הטלפונים

1. מבוא

לקוח יקר,

הערה : יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.
המכ舍יר יאפשר לך לבצע פעולות תקשורת מגוונות אשר יסייעו לך
בעבודה היומית יומיית בארגון כגון :
העברת שיחות, שיחות ועידה, שיחות פנים ועוד.
אנא קרא בעיון את הוראות הפעלה על מנת שתוכל להפיק את מרבית
התועלות מהמכ舍יר.

1.1. הוראות בטיחות

המכ舍יר שברשותך מקבל את המתח החשמלי דרך מתג תקשורת או
שנייאי ייעודי למכ舍יר הטלפון.
لتשומת לך, אין לך כל מקור מתח אחר לטלפון מחשש לגרימת
נזק למכ舍יר.
> קרא בעיון את כל ההוראות
> יש לנוקות את המכ舍יר באמצעות מטלית נקייה ורכה. אסור להשתמש
בחומרני ניקוי מכל סוג, בצורת נזול, משחה או טרסיס
> הניח את המכ舍יר במקום קבוע יציב. נפילתו עלולה לגרום לנזק
> אין להרטיב את מכ舍יר הטלפון ו/או לחושף אותו לגשם
> אין להכנס בחריצי המכ舍יר חפצים או חוטים, מחשש להתחشمלוות
או לגרימת קוצר
> במקרה של תקללה, או שינוי בולט בכיבוזי הטלפון, או כאשר נגרם
נזק למכ舍יר יש לפנות אל מוקד השירות
> שמור את ההוראות לשימושך בכל עת


15 << עריכת רשומה קיימת
15 << מחיקת רשומה קיימת

15 4. הכרת המסר והתפריטים
15 << מבנה המסר
16 << תפריט הטלפון
17 << תפריט העדפות
16 << תפריט התוכנות

17 5. הפעלת תוכנות נוספת
14 << תוכנות מספרי טלפון
17 << חיווג מספן טלפונים
17 << תוכנות לחיצים בחיווג ישיר

18 6. טבלת התווים
19 7. קודី הפעלה

2. הכרת הטלפון



1. **נורית חיווי לשיחות**
 - > שיחה נכנסת - נורית מהבהבת בקצת גבוה
 - > שיחה שלא עונתה - נורית דולקת בקצת קבוע
 - > לכיבוי נורית החיווי - לחץ X
 - > צג LCD גרפי (ארבע שורות)
 - > מקשי פעולה על פי הרשום בצג מעיליהם
 - > ☞▲▼◀▷ דפדף ובחירה בין האפשרויות בצג
 - > לחוץ [X] ביטול/מחיקה
 - > לחוץ אישור ✓
 - > כשהוניות דולקת באופן קבוע - ישן הודעות ממתינות בתא קולי (✉) (ניתן להשתמש בנורית זו למשיכת ההודעות הקוליות)
 - > מקשי הנינטנים לתכונות עם חיוי LED בשני צבעים
 - > מהבהבים מהר בעת שיחה נכנסת
 - > דולקים קבועים במהלך שיחה (ברירת מחדל)
 - > מהבהבים באטיות כשהשיחה בהמתנה
 - > מקש הפעלה/ביטול נא לא להפיע (DND)
 - > מקש ספר טלפונים (Directory) (簿)
 - > מקש לתרפרוטי הגדרות (Menu) (菜单)
 - > מקש העברת שיחה (Transfer) (轉移)
 - > מקש החזק (Shicha bahmatna) (Hold)
 - > לחצני כוון עוצמת הקול והצלצול (Volume) (音量)
 - > מקש הפעלה/ביטול השתקת הקול (Mute) (靜音)
 - > מקש הפעלה/ביטול דיבוריות (Speaker) (扬声器)
 - > מקש חיבור/נירוק מערכת ראש (Headset) (耳机)
 2. **מסך תצוגה**
 3. **מקשי פעולה**
 4. **לחצני ניוט**
 5. **נורית הודעה (Message)**
 6. **מקשי LED**
 7. **מключи פעולה**
 8. **מключи בקרת קול**
 9. **מיקרופון**
 10. **מключи הטלפון**
 11. **அறிசு போன்ற வகையில் கொண்டு வரும் தொழில்**
 12. **רמקול**
- לוח מקשי לחיגוג ולהקלחת אותיות ומספרות מותאם גם למכב תליית טלפון על הקיר

2.1. הכרת הטלפון

3. תפעול והגדרת הטלפון

3.1. ביצוע חיבור

- > הקש את המספר הרצוי באמצעות מקשי החיבור, לפני או אחריו הרמת שפופרת, או לחיצה על מקש
- > לאישור חיבור לחץ על מקש או על מקש או הרם את השפופרת. החיבור יבוצע באופן אוטומטי
- > במידה וטעית, לחץ על מקש המכילה אשר מתחת לסמול שני שמאלי. הסמן יוחזר לאחר וימחק את הספרה השגויה

3.2. מענה לשיחה נכנסת

- > באמצעות השפופרת (הרם את השפופרת)
- > באמצעות לחיצה על מקש "אישור" או על לחיצת הקו
- > באמצעות הרמקול - לחץ על מקש "רמקול"

3.3. חסימת שיחה נכנסת


- אם איןנו מעוניין לקבל שיחה נכנסת לחץ לביטול . הצלצול יפסיקysi
- ישמע צליל תפום מצד יוזם השיחה

3.4. בקרת עוצמת הקול והצלצול

- עוצמת הקול והצלצול בטלפון ניתנות לשינוי בשפופרת, ברמקול או במכשיר ראש זהה כאשר הטלפון פניו או מצלצל, כאשר השפופרת מורמת או כאשר הרמקול פעיל.
- מהטלפון ישמע צליל המהווה אינדיקציה לעוצמה.
- > לחיצה ממושכת על לחיצת העוצמה תכוון את העוצמה בהתאם לצורכי.
- > לאישור יש ללחוץ על לחיצן

3.5. מקשי פעולה

- > מקשי פעולה קיימים ארבעה מקשי פעולה הקשורים לפונקציות בתצוגה, ומשתנים במהלך הפעול. במצב מנוחה (idle) הפונקציות הקיימות בברירת המחדל הן כמפורט כאן (ניתנות לשינוי)



3.6. CHist

- < רשימת ימין השיחות (שייחות שהתקבלו, לא נענו או חיכינו)

3.7. CFwd/noFwd

- < הפניות כל השיחות (הפעול/בטל)

3.8. Help/Info – סправה

- < מציג מידע מערכת

3.9. לחצני ניוט

- < השתמש בלחצני הניות כדי לנוע בתוך המסכים.
- > לחיצן האישור כדי לאשר פעולה, או על לחיצן הביטול כדי לבטל פעולה מסוימת



3.10. מקש ספר טלפונים



3.10.3. שיחת ממתינה

- > בכנסית השיחה הנוספת תהכabb נורית מקש הקו של השיחה הממתינה והמספר המזוהה יופיע בציג הטלפון (במידה ואינו חסום) לקלטת השיחה הנוספת, לחץ על מקש הקו בו הנורית מהבהבת. השיחה הנוכחית תועבר למצב המתנה (החזק) ונורית הקו של השיחה שהמתנה תהכabb בקצב איטי.
- > ניתן לעבור בין השיחות ע"י הקשה על לחץ הקו המהבהב. בכל הקשה תעבור השיחה השנייה להמתנה
- > לניטוק שיחה לחץ על מקש 

3.11.3. העברת שיחה

3.11.3.1. העברת שיחה עם התיעיצות

- > במהלך השיחה, לחץ על מקש (Hold)  והשיחה תועבר למצב המתנה
- > חיג'ג לשולחה המבוקשת והקש לאישור המtanן למנה
- > לאחר ההתייעצות, תוכל להעביר את השיחה בלחיצה על מקש  פעמיים
- > במידה ואין מעוניין להעביר את השיחה הקש על מקש  כדי לחזור לשיחה המקורית

3.11.3.2. העברת שיחה ללא התיעיצות

- > במהלך השיחה, לחץ על מקש  וחיג'ג את מספר השולחה אליה תועבר השיחה
- > הקש לאישור על לחץ השיחה תועבר, ושיחתך תונתק

הערה: אם השולחה תפסה או אין מענה, השיחה תונתק אל התא הקולי של אותה שלוחה (במידה וקיים)

3.12.3. שיחת ועידה (Conference)

- תוכונה זאת מאפשרת לבצע שיחת ועידה עד בין חמישה משתתפים.
- > חיג'ג אל מספר הטלפון של המשתתף הראשון (חיצוני או פנימי) ועם המענה העבר את השיחה להמתנה בלחיצה על מקש (Hold) 
 - > חיג'ג אל מספר הטלפון של המשתתף הנוסף (חיצוני או פנימי) הקש על מקש 
 - > בזמן המענה לשיחה של המשתתף הנוסף לחץ על מקש תפועל Cnf.on (ועידה). השיחה שכמתנה מצטרפת אל השיחה, ומתקימת שיחת ועידה. ניתן באותה צורה להוסיף עד 5 משתתפים
 - > באפשרות לבצע מספר פעולות בזמן שיחת הוועידה:
 - >> להעברת המשתתפים להמתנה:
 - > במהלך השיחה, לחץ על מקש  שני השיחות יועברו להמתנה, תוכל לשוחח עם כל משתתף בנפרד ע"י לחיצה על מקש הקו המהבהב
 - >> לסיום השיחה עם אחד מהמעורבים ולהפסיק את השיחה עם המשתתפים האחרים:
 - > לחץ על מקש  שני השיחות יועברו להמתנה. לחץ על מקש הקו המהבהב שכרצונך להתנתק ממנו, אז לחץ על מקש  לחץ על מקש קו מהבהב, לחזרה לשיחה עימנו
 - >> לסיום שיחת הוועידה:
 - >>> לחץ על מקש 

הערה: ניתן להוסיף או לערוך פרטי זיהוי נוספים, כמו פיער בתפריט. לאחר הכנסת מספר טלפון ושם, אישור, תופיע הודעה: **Contact Saved**

3.15.3. ביצוע מין בספר הטלפונים
בחר בלחצן פעולה Sort (מין) ובחר עזרת לחצני הנioxט, פריט לפי הקיוטו הרצוי, כמו מספר טלפון, כינוי, שם ארגון ועוד.

3.15.3. עリכת רשומה קיימת
לחץ Edit (עריכה) ובחרו פרט לפי קיוטו הרצוי. השתמש במקשי הנioxט כדי לדפדף בין הרשומות ולהז לאיישור ערוך את הנתונים מחדש ולחץ לאיישור

3.15.3. מחיקת רשומה קיימת
השתמש במקשי הנioxט כדי לדפדף בין הרשומות ולהז על מקש הפעולה Del (מחק) תופיע הודעה: "האם אתה בטוח?" לאיישור לחץ "OK" או "ביטול"

4. הכרת המסר והתפריטים

4.1. מבנה המסר
המידע שמצוג על המסך מכיל ארבע שורות.
< השורה העליונה מציגה מידע כללי משתנה לפי מצב הטלפון (פנוי או פעיל). במצב פנוי מוצג התאריך והשעה ובמצב פעיל משתנה לפי מצב התפריט או סטאטוס הפעולה בטלפון
< שתי השורות הבאות הן אזכור העבודה של המסר. במצב פנוי מוצגים מספרי הזיהוי של הטלפון ובמצב פעיל המספר/שם שהזיג או שאיתו משוחחים
< השורה الأخيرة משוויכת למקשי התפעול להציג מצב המקש

3.13. יומן שיחות
במקשי הטלפון מנוהל יומן שיחות המחולק לשושן רשימות:
< "Missed" רשימה של שיחות שלא נענו
< "Received" רשימה של שיחות שהתקבלו
< "Dialed" רשימה של שיחות שהזיגו
עם הפרטים הבאים: מועד ביצוע / קבלת השיחה (תאריך ושעה) ומספר הטלפון של הצד השני (הmarktן אליו) (זאת רשימה של לקוחות)
< כאשר הטלפון אינו במצב שיחה לחץ על מקש תפעול "CHist" (יומן) וליחס על מקש הבחירה המתאים:
<< רשימה של שיחות שלא נענו "Missed"
<< רשימה של שיחות נכנסות "Received"
<< רשימה של שיחות יוצאות "Dialed"
< ניתן לדפדף בין המספרים באמצעות הקשה על הננות ▲▼ ◎ וחויג אליהם על ידי לחיצה על

הערה: ביצוע אתחול לטלפון יגרום למחיקת יומן השיחות

3.14. "נא לא להפריע" (DND)
ניתן להפעיל ולכטול חסימה של שיחות נכנסות באמצעות מקש **DND** (נא לא להפריע) (בצד יופיע הכיתוב "נא לא להפריע" (DND))
במצב זה יועברו השיחות לתא הקולי שלך במדיה והוגדר במדיה ולא הוגדר - ישמע המarketן צליל תפום לביטול תcona זה: לחץ פעם נוספת על מקש DND

3.15. תכונות מספרי טלפון
ניתן לתוכנת עד 1000 רשומות עם מספרי טלפון, שמות ופרטים נוספים
לפתיחה ספר הטלפונים לחזו על לחץ ספר הטלפונים **¶**

3.15.1. הכנסת רשומה חדשה
במידה וקיים כבר רשומות, לחץ על מקש הנioxט כלפי מטה עד לקבלת השורה: "הוספה איש קשר", לחץ לאיישור
הכנס את הפרטים הנדרשים (מספר ושם), ובכל פריט לחץ לאיישור

2.4. תפריט הטלפון

לפתיחת התפריט לחץ על מקש התפריט (Menu)  ולאחר מכן את מסטר התפריט: 1 לתרouter העדיפויות או 2 לתרouter תכונות שיחות. דרג בין התפריטים לעמלה או למטה באמצעות מקשי החץ. לחץ "אישור"  לשמר התוכנה שבחרת.

1.2.4. תפריט התכונות

2.2.4. תפריט העדיפויות

עדיפויות
בחירה איזור הזמן
קביעת צליל חיווג
בחירה צליל צלצול
בחירה שפה
קביעת מצב התצוגה

5. הפעלת תכונות נוספות

5.1. חיווג מסטר מתוך ספר הטלפונים

לחץ על לחצן ספר הטלפונים  בעזרת מקשי הניווט, או ע"י פיון (ראה קודם), בחר ברשומה הרצiosa מתוך ספר הטלפון ולחץ  או רמקול או הרמת שפופרת.

5.2. מקשי חיווג ישיר

לחץ על מקש הזיכרון היישר בו מתוכנת מסטר הטלפון. הרמקול יופעל והטלפון יחויג באופן אוטומטי את המספר.

5.3. שימוש בחוגת הלחיצים לחיווג מקוצר.

חויג ספרה אחת (אחד מ-12 התאים הראשונים 9-0, #, *), או שני ספרות (11-30), ואשר החיווג ע"י  הרמת שפופרת, או לחיצה על לחצן רמקול.

5.4. חיווג ישיר/מקוצר (Speed Dial)

השימוש בתכונה זו מותנה בתכנות מוקדם של מספרי טלפוני, בחלק מ-18 המקשים ברוי התכנות לחיווג היישר של מכשיר הטלפון, או באמצעות שימוש בחוגת לחצני החיווג (עד 32 תא זיכרון למספרים).

הערה: וודא שביבר רשימה עדכנית של לחצני הזיכרון, / או התאים שתוכנתו בתוכן העדכני.

2 Call Features
1 Call Forwarding
1 Forward all
2 Forward When busy
3 Fwd
2 Outgoing Calls
1 Auto dial
2 Number Guessing
3 Call Completion
4 Hide own Outgoing ID
3 Incoming Calls
1 Reject anonymous
2 Call Waiting
3 Auto Anewer Indication
4 Auto Anewer Type

עקבות אחרי (הפניית שיחות)
העברת שיחות (הכל)
העברת שיחות כאשר השלווה תפוצה
העבר שיחה אחריו פסק זמן
שיחות יוצאות
חויג אוטומטי
חויג חוזר ("גונדייק")
ניחוש מסטר
והשלכות שיחות
הסתור מסטר מזזה של שיחה יוצאה
שיחות נכנסות
חסום שיחה לא מזזה
שיחה בהמתנה
חוויי למגע אוטומטי
סוג מענה אוטומטי

6. טבלת התווים

באמצעות מקשי החיבור, תוכל לתוכנת בהתאם לצורך, תווים אוטומטיים בעברית, אנגלית, סימנים וספרות. התווים באנגלית מחולקים לתווים עליונים (אותיות גדולות) ולתווים תחתונים (אותיות קטנות).
כשהטלפון מוגדר להציג בעברית, המעבר הוא בין ספרות, לבין אותיות, לספרות.

כשהטלפון מוגדר להציג באנגלית, המעבר הוא בין ספרות, לבין אותיות, קטנות, ומקרים נוספים, שבו לספרות הפעלה נעשית בלחיצה על מקש * (כוכבית).

בצד השמאלי של הצג הפעיל, יופיע המצב בו אתה נמצא, ואז יופיע מתחתיו מקש פעולה, שיציג את המצב הבא אליו עברו החיבור, כשהוא ילחץ.

הערה: אם נתקלת במצב בו אין מנתה לחיבור מספר טלפון אך מופיעות אותיות, בצע את השינוי של התווים בחזרה לספרות, בצורה זו.

תצוגת המקשים בטלפון

המקש	3 א ב ג	2 ד ה ו	1
תווים עליונים	D E F 3	A B C 2	() % & ; - / ! ? 1 @ [] \$ < > + # ()
	def3	abc2	
תווים תחתונים	6 ז ח ט	5 י כ ל	4 מ נ
	O N M	J K L 5	G H I 4
תווים תחתונים	6 ג מ ו	jkl5	ghi4
	m6n		
תווים עליונים	9 ס ע פ ח	8 צ י ק	7 ר ש ת
	W X Z 9	T U V 8	P Q R S 7
תווים תחתונים	wxyz9	tuv8	pqrs7\$
	#	0	*
תווים עליונים	רוח		
	0 _ , "		
תווים תחתונים			

7. קוד הפעלה

קודים מקוצרים להפעלת תכונות בשירות ה- IP Centrex

ביטול	הפעלה	שם התוכנה
#41	*41	חיבור חוזר אוטומטי לשיחה בודדת ("נדניק")
#72	*72	הפניית שיחות - תמיד
#73	*73	הפניית שיחות - במצב תפוס
#74	*74	הפניית שיחות - באן מענה
	*70	ביטול שיחה ממתרעה
	*99	ביטול החראה קולית להודעה מmotina
	*46	משיכת שיחה משלוחה מסויימת
	*47	משיכת שיחה משלוחה מסויימת עם התפרצויות
	*48	שיחת אינטראקטום
	*50	ביטול מזיקה בהמתנה לפני שיחה
	*75	העברה מיידית לתא קולי
#78	*78	תוכנת "נא לא להפריע"
#43	*43	חסימת זיהוי השלוחה לשיחה הקרובה
#49	*49	הפעלת שיחה חונה
	*45	משיכת שיחה
	*42	התקשורת חוזרת למתקשר האחרון
#78	*78	תוכנת "נא לא להפריע"
	*22	החזק שיחה
	*66	חיבור חוזר למספר האחרון שחבר
	*71	קוד התחשכנות
	*79	חיבור מקוצר 100
	*80	חיבור מקוצר 8

